










Lära in tagg

Visonic Powermaster 10

Se till att anläggningen står i fråkopplat läge.

Använd  för att backa om du går för långt i menyn.

1. Hämta manöverpanelen och ta med den till centralapparaten (sitter oftast vid entrédörren).
 2. Tryck på  på centralapparaten, en gång så det står "ANV Läge".
 3. Tryck på .
 4. Ange er **Masterkod**.
 5. Tryck på  tills du kommer till "Prox Taggar" i displayen.
 6. Tryck sedan på . Då står det "Lägg till Tagg".
 7. Tryck då på . Då står det "lärl in nu eller ANGE ID: xxx-xxxx".
 8. Tryck sedan på röd knapp på manöverpanelen och lägg emot tagg i vänstra hörnet.
 9. Om inlärningen har lyckats spelas en melodi och skärmen visar [ENHET INLÄRD] en kort stund och ändras sedan för att visa taggens information.
 10. Välj ledig plats att spara taggen på (T01-T08). Byt plats genom att trycka .
Spara genom att trycka .
- Avsluta genom att trycka upprepade gånger på  eller  tills det står "<OK> Avsluta".
Tryck då OK för att avsluta.

OBS!

- Prova så att taggen fungerar genom att tillkoppla och fråkoppla ert larmsystem.
- Observera att det max går att ha åtta stycken taggar inlärd i systemet.