











Ta bort tagg

Visonic Powermaster 10

Se till att anläggningen står i fränkopplat läge.

Använd  för att backa om du går för långt i menyn.

1. Tryck på  på centralapparaten, en gång så det står "ANV Läge".
2. Tryck på .
3. Ange er **Masterkod**.
4. Tryck på  tills du kommer till "Prox Taggar" i displayen.
5. Tryck sedan på . Då står det "Lägg till Tagg".
6. Tryck nu på  en gång. Då står det "Ta bort tagg". Tryck sedan .
7. Tryck sedan på .
Nu visas alla taggar som är inlärd i systemet som "T01, T02, T03" och så vidare.
8. Bläddra genom att trycka .
9. För att radera vald tagg tryck .
Systemet kommer att visa "<AV>= radera".
10. För att bekräfta tryck . Taggen är nu raderad.

Avsluta genom att trycka upprepade gånger på  eller  tills det står "<OK> Avsluta".
Tryck då OK för att avsluta.

OBS!

- Står det "Ingen enhet" finns inga taggar inlärd i systemet.
- Har ni tappat bort en tagg och är osäker på vilken som är vilken, radera hellre alla taggar och lägg in de ni har kvar på nytt.